

Umstellung Ihres SIP-Anschlusses auf SRV-Abfrage

Für die Telefonieverbindung der Telefonanlage oder des Mediagateways ist Ihr SIP-Anschluss zuständig. Für die Anmeldung der Anlage beim Dienstanbieter benötigt die Digitalisierungsbox eine Adresse. Diese liegt als URL vor, die über DNS in eine IP-Adresse aufgelöst wird.

Bei der Adressauflösung wird zunehmend die sog. SRV-Abfrage verwendet, was unter Umständen dazu führt, dass Sie eine Änderung an Ihrer Konfiguration vornehmen müssen.

Hinweis

*Bevor Sie ggf. Änderungen an der Konfiguration vornehmen, stellen Sie sicher, dass auf Ihrer Digitalisierungsbox die neuste Systemsoftware installiert ist. Sie können dies im Menü **Home** im Abschnitt **Nach Updates** suchen überprüfen.*

Im Betrieb der Digitalisierungsbox als Telefonanlage

Um Ihre Konfiguration zu prüfen und ggf. anzupassen gehen Sie in das Menü **Telefonie > Mehr anzeigen > VoIP > Einstellungen > SIP-Provider** und wählen Ihr SIP-Konto zur Bearbeitung aus. Suchen Sie den Abschnitt **Registrar**. Wichtig ist hier die Einstellung für **Port Registrar**. Für die Auflösung der Registrierungsadresse über SRV muss er auf den Wert *0* eingestellt sein. Korrigieren Sie der Wert ggf. und speichern Sie die Konfiguration:

The image shows two screenshots of the 'Registrar' configuration page. The top screenshot shows the 'Registrar' field with 'tel.t-online.de' and the 'Port Registrar' field with '5060'. A large red arrow points down to the bottom screenshot, which shows the same 'Registrar' field with 'tel.t-online.de' but the 'Port Registrar' field now set to '0'.

Erweitert Sie dann die Ansicht erneut über die Schaltfläche **Mehr anzeigen** und suchen Sie den Abschnitt **Proxy**:

Proxy

Proxy	Port Proxy
<input type="text" value="tel.t-online.de"/>	<input type="text" value="0"/>

Auch hier muss der Wert für **Port Proxy** auf 0 stehen. Korrigieren Sie den Wert ggf. und speichern Sie die Konfiguration.

Im Betrieb als Media Gateway

Um Ihre Konfiguration zu prüfen und ggf. anzupassen gehen Sie in das Menü **Telefonie > Mehr anzeigen > VoIP > Einstellungen > SIP Konten** und wählen Ihr SIP-Konto zur Bearbeitung aus. Suchen Sie dann den Eintrag **Protokoll** und **Port** unter dem Eintrag **Registrar**. Wichtig ist hier die Einstellung für **Port**. Für die Auflösung der Registrierungsadresse über SRV muss er auf den Wert 0 eingestellt sein. Korrigieren Sie den Wert ggf. und speichern Sie die Konfiguration:

The diagram illustrates the configuration change for the Registrar port. It shows two states of the configuration interface, connected by a large red downward-pointing arrow.

Top State (Initial Configuration):

- Registrar:**
- Protokoll:** (dropdown menu)
- Port:**

Bottom State (Corrected Configuration):

- Registrar:**
- Protokoll:** (dropdown menu)
- Port:**