

FRITZ!Fon X6

Datenblatt



Executive Summary

FRITZ!Fon X6 ist das neue FRITZ!-Topmodell in der FRITZ!Fon-Familie.

FRITZ!Fon X6 ist für den Betrieb an FRITZ!Box-Produkten optimiert und stellt seinen vollständigen Leistungsumfang auch an diesen zur Verfügung.

Dank vollständiger Unterstützung von DECT GAP und CAT-iq 1.0 kann das Telefon mit Grundfunktionalität auch an anderen DECT-Basistationen betrieben werden.

Die folgenden Beschreibungen beziehen sich jeweils auf den Betrieb von FRITZ!Fon X6 an einer DECT-fähigen FRITZ!Box.

FRITZ!Fon X6 ist ein DECT-Komforttelefon von AVM und stellt in der FRITZ!Fon-Produktfamilie das aktuelle Flaggschiff dar.

Das DECT-GAP-kompatible Schnurlostelefon verfügt über alle gängigen Telefoniemerkmale seiner Klasse, sowie die typischen FRITZ!-Leistungsmerkmale von FRITZ!Fon C6 bekannt sind, welches weiterhin Teil des FRITZ!Fon-Portfolios bleibt.

Neu sind neben dem an FRITZ!Fon X5 angelehnten Design vor allem das in dieser Produktklasse einzigartige 2,2-Zoll-Display im Bonding-Verfahren sowie die dedizierte (belegbare) Favoritentaste.

Lieferumfang

- FRITZ!Fon X6
- Akkupack
- Ladestation
- Netzteil zum Anschluss an das 230-Volt-Stromnetz
- Gedruckte deutschsprachige Kurzanleitung

Technische Features

Eigenschaften

- 2,4-Zoll-Farbdisplay, IPS
- Telefonieren, Musik und Podcasts hören über Headset (3,5-mm-Klinke)
- Li-Ion-Akku; 1000 mAh; 3,7 V
- Gewicht: ca. 127 g (inkl. Akku)
- Abmessungen FRITZ!Fon X6 (B x H x T): ca. 51 x 158 x 17 mm
- Abmessungen Ladeschale (B x H x T): ca. 72 x 44 x 51 mm
- Betriebsspannung der Ladestation: 230 Volt / 50 Hz

Features

- Ideale Ergänzung für alle FRITZ!Box-Modelle mit DECT-Basisstation
- Schnurloses Telefon (Standard DECT-GAP) für Internet- und Festnetztelefonie
- Unterstützt HD-Telefonie (7-kHz-Codec G.722) für ein natürliches Klangbild
- Internettelefonie SIP-konform nach RFC 3261 (in Kombination mit FRITZ!Box)
- Komfortable Einrichtung und Bedienung von FRITZ!Box-Funktionen am Handgerät: Anrufbeantworter, Weckruf, Rufumleitung, Babyfon, WLAN ein-/ausschalten u. a.
- Anzeige von Orts- und Ländernamen bei ein- und ausgehenden Anrufen (ab FRITZ!OS 7)
- Bis zu fünf eigene Klingeltöne (ab FRITZ!OS 7)
- Lautstärketasten an der Geräteseite
- Taste für Schnellzugriff auf frei belegbaren Favoriten
- Full-Duplex-Freisprechen
- Lauthören in HD-Qualität
- Ab Werk sicher durch verschlüsselte Sprachübertragung
- Ergonomische, beleuchtete Tastatur mit Nachrichtentaste (MWI)
- DECT-Eco: automatische Funkabschaltung im Stand-by
- Übersichtliche Menüs auf hochwertigem Farbdisplay
- Anzeige des Live-Bildes von Webcams oder Türsprechanlagen, inkl. Türöffnung
- Helligkeits-, Näherungs- und Bewegungssensor für energieeffizienten Display-Betrieb
- Bis zu 300 Meter Reichweite im Freien und bis zu 40 Meter in Gebäuden
- Bis zu 16 Stunden Gesprächsdauer, bis zu 10 Tage Stand-by
- Mehrere Telefonbücher mit bis zu 1000 Einträgen.
- Mehrere Anrufbeantworter mit grafischen Menüs, Fernabfrage und E-Mail-Weiterleitung
- Anklopfen, Rufumleitung, Halten, Makeln, Vermitteln und Dreierkonferenz
- Kurzwahlen, Anrufliste und Rufsperrern, Internruf, CLIR sowie fallweise Rufnummernunterdrückung der Abgangsrufnummer
- E-Mails, RSS-Feeds, Internetradio und Podcasts empfangen
- Steuerung von FRITZ!Box-Funktionen, z. B. WLAN-Schaltung, Smart-Home-Anwendungen, Wiedergabefunktion des Mediaservers
- Aufladen über Ladestation: Ladezeit ca. 6 Stunden
- Tiefentladeschutz



FRITZ!Fon X6



- Lautsprecher/Mikrofon
 - CE-konform
 - Regelmäßige Updates mit neuen Funktionen spielend einfach per Tastendruck (auf Wunsch PIN-geschützt)
 - Lautsprecher Mikrofon
 - CE konform
-



FRITZ!Fon X6



AVM Audiovisuelles Marketing und
Computersysteme GmbH
Alt-Moabit 95, 10559 Berlin
Telefon +49 30 39976-0
Fax +49 30 39976-299
info@avm.de